

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

<i>Código</i>	<i>Nat</i>	<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>Prezo por partida</i>
D	Capítulo	DESCOMPOSTOS		
C 024	Capítulo	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
E0950005	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. VIV. 1D. < 40 m2</p> <p>Instalación eléctrica para vivenda de 1 dormitorio ou até 40 m2, consistente en: cadro de protección E.M., 6 puntos de luz sinxelos, 2 puntos conmutados, 4 bases de enchufe tipo "schucco" de 10 A, 8 bases de enchufe tipo "schucco" de 16 A para usos varios, 2 bases de enchufe tipo schucco de 20 A, 1 base de enchufe de 25 A con t.t., unha toma para teléfono, unha toma para antena de televisión e un timbre completo con dingdong. Totalmente funcionando, segundo normativa de B.T. Mesmo axudas de albanelaría e medios auxiliares e pequeno material. Atenderase ás descrições de cada un dos elementos que compoñen esta partida. Non se abrirán rozas, verticais nin horizontais, nos muros de cachotaría ou cantaría, nin se abrirán as xuntas para encastrar a instalación eléctrica. O cableado tenderá a pasarse por falsos teitos, sollados ou tabicaría. Empregarase tubo ríxido ou canalización para albergar o cableado que sexa necesario pasar polos muros de cachote ou cantaría. Os interruptores e enchufes colocaranse sempre á mesma altura, que será indicada en cada caso.</p>	1186,52
E0950010	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. VIV. 2D. < 60 m2</p> <p>Instalación eléctrica para vivenda de 2 dormitorios ou até 60 m2, consistente en: cadro de protección E.M., 7 puntos de luz sinxelos, 3 puntos conmutados, 6 bases de enchufe tipo "schucco" de 10A, 10 bases de enchufe tipo "schucco" de 16 A para usos varios, 3 bases de enchufe tipo "schucco" de 20 A, 1 base de enchufe de 25 A con t.t., 2 tomas para teléfono, 2 tomas para antena de televisión e un timbre completo con dingdong. Totalmente funcionando, segundo normativa de B.T.Mesmo axudas de albanelaría e medios auxiliares e pequeno material. Atenderase ás descrições de cada un dos elementos que compoñen esta partida. Non se abrirán rozas, verticais nin horizontais, nos muros de cachotaría ou cantaría, nin se abrirán as xuntas para encastrar a instalación eléctrica. O cableado tenderá a pasarse por falsos teitos, sollados ou tabicaría. Empregarase tubo ríxido ou canalización para albergar o cableado que sexa necesario pasar polos muros de cachote ou cantaría. Os interruptores e enchufes colocaranse sempre á mesma altura que será indicada en cada caso.</p>	1477,40
E0950020	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. VIV. 3D. < 80 m2</p> <p>Instalación eléctrica para vivenda de 3 dormitorios ou até 80 m2, consistente en: cadro de protección E.M., 8 puntos de luz sinxelos, 4 puntos conmutados, 8 bases de enchufe tipo "schucco" de 10 A, 12 bases de enchufe tipo "schucco" de 16 A para usos varios, 3 bases de enchufe tipo "schucco" de 20 A, 1 base de enchufe de 25 A con t.t., 2 tomas para teléfono, 2 tomas para antena de televisión e un timbre completo con dingdong. Totalmente funcionando, segundo normativa de B.T.. Mesmo axudas de albanelaría e medios auxiliares e pequeno material. Atenderase ás descrições de cada un dos elementos que compoñen esta partida. Non se abrirán rozas, verticais nin horizontais, nos muros de cachotaría ou cantaría, nin se abrirán as xuntas para encastrar a instalación eléctrica. O cableado tenderá a pasarse por falsos teitos, sollados ou tabicaría. Empregarase tubo ríxido ou canalización para albergar o cableado que sexa necesario pasar polos muros de cachote ou cantaría. Os interruptores e enchufes colocaranse sempre á mesma altura, que será indicada en cada caso.</p>	1631,68

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0950030	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. VIV. 4D. < 100 m2</p> <p>Instalación eléctrica para vivenda de 4 dormitorios ou até 100 m2, consistente en: cadro de protección E.M., 10 puntos de luz sinxelos, 6 puntos conmutados, 1 punto de cruzamento, 9 bases de enchufe tipo "schucco" de 10 A, 13 bases de enchufe tipo "schucco" de 16 A para usos varios, 3 bases de enchufe tipo "schucco" de 20 A, 1 base de enchufe de 25 A con t.t., 3 tomas para teléfono, 2 tomas para antena de televisión e un timbre completo con dingdong. Totalmente funcionando, segundo normativa de B.T. Mesmo axudas de albanelaría e medios auxiliares e pequeno material. Atenderase ás descrições de cada un dos elementos que compoñen esta partida. Non se abrirán rozas, verticais nin horizontais nos muros de cachotaría ou cantaría, nin se abrirán as xuntas para encastrar a instalación eléctrica. O cableado tenderá a pasarse por falsos teitos, sollados ou tabicaría. Empregarase tubo ríxido ou canalización para albergar o cableado que sexa necesario pasar polos muros de cachote ou cantaría. Os interruptores e enchufes colocaranse sempre á mesma altura, que será indicada en cada caso.</p>	1977,37
E0950040	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. VIV. 5D. < 120 m2</p> <p>Instalación eléctrica para vivenda de 5 dormitorios ou até 120 m2, consistente en: cadro de protección E.M., 12 puntos de luz sinxelos, 8 puntos conmutados, 1 punto de cruzamento, 10 bases de enchufe tipo "schucco" de 10 A, 16 bases de enchufe tipo "schucco" de 16 A para usos varios, 3 bases de enchufe tipo "schucco" de 20 A, 1 base de enchufe de 25 A con t.t., 4 tomas para teléfono, 3 tomas para antena de televisión e un timbre completo con dingdong. Totalmente funcionando, segundo normativa de B.T. Mesmo axudas de albanelaría e medios auxiliares e pequeno material. Atenderase ás descrições de cada un dos elementos que compoñen esta partida. Non se abrirán rozas, verticais nin horizontais, nos muros de cachotaría ou cantaría, nin se abrirán as xuntas para encastrar a instalación eléctrica. O cableado tenderá a pasarse por falsos teitos, sollados ou tabicaría. Empregarase tubo ríxido ou canalización para albergar o cableado que sexa necesario pasar polos muros de cachote ou cantaría. Os interruptores e enchufes colocaranse sempre á mesma altura, que será indicada en cada caso.</p>	2299,14
E0950050	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. VIV. > 150 m2</p> <p>Instalación eléctrica para vivenda maior 150 m2, consistente en: cadro de protección E.M., 15 puntos de luz sinxelos, 9 puntos conmutados, 2 puntos de cruzamento, 12 bases de enchufe tipo "schucco" de 10 A, 18 bases de enchufe tipo "schucco" de 16 A para usos varios, 5 bases de enchufe tipo "schucco" de 20 A, 3 base de enchufe de 25 A con t.t., 5 tomas para teléfono, 4 tomas para antena de televisión e un timbre completo con dingdong. Totalmente funcionando, segundo normativa de B.T. Mesmo axudas de albanelaría e medios auxiliares e pequeno material. Atenderase ás descrições de cada un dos elementos que compoñen esta partida. Non se abrirán rozas, verticais nin horizontais, nos muros de cachotaría ou cantaría, nin se abrirán as xuntas para encastrar a instalación eléctrica. O cableado tenderá a pasarse por falsos teitos, sollados ou tabicaría. Empregarase tubo ríxido ou canalización para albergar o cableado que sexa necesario pasar polos muros de cachote ou cantaría. Os interruptores e enchufes colocaranse sempre á mesma altura, que será indicada en cada caso.</p>	2904,85

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0950055	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. VIV. UNIFAMILIAR. 3D.</p> <p>Instalación eléctrica para vivenda unifamiliar de 3 dormitorios, consistente en: cadro de protección E.M., 8 puntos de luz sinxelos, 4 puntos conmutados, 1 punto de cruzamento, 8 bases de enchufe tipo schucco de 10A, 12 bases de enchufe tipo schucco de 16 A para usos varios, 3 bases de enchufe tipo schucco de 20 A, 1 base de enchufe de 25 A con t.t., 2 tomas para teléfono, 2 tomas para antena de televisión e un timbre completo con dingdong. Totalmente funcionando, segundo normativa de B.T.. Mesmo axudas de albanelaría e medios auxiliares e pequeno material. Atenderase ás descrições de cada un dos elementos que compoñen esta partida. Non se abrirán rozas, verticais nin horizontais, nos muros de cachotaría ou cantaría, nin se abrirán as xuntas para encastrar a instalación eléctrica. O cableado tenderá a pasarse por falsos teitos, sollados ou tabicaría. Empregarase tubo rixido ou canalización para albergar o cableado que sexa necesario pasar polos muros de cachote ou cantaría. Os interruptores e enchufes colocaranse sempre á mesma altura, que será indicada en cada caso.</p>	1743,22
E0950060	Partida	ud	<p>TOMA DE TERRA CON PICA</p> <p>Toma de terra independente con pica de aceiro cobrizado de D= 14,3 mm. e 2 m de lonxitude, cable de cobre nu de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica, incluíndo rexistro de comprobación e ponte de proba. Todo totalmente instalado, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	91,77
E0950065	Partida	ud	<p>ACOMETIDA VIV. UNIF. (E.M.)</p> <p>Acometida para vivenda unifamiliar de electrificación media, composta por: toma de terra, unha caixa xeral de protección de 40 A en monofásico (220 V) e liña repartidora até caixa de equipamento de medida de 2x6 mm² de sección. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/medios auxiliares e pequeno material. Nas zonas afectadas por normas de protección do patrimonio, de índole local, rexional ou estatal, a caixa xeral de protección disporase de modo que non atente contra a normativa. En todo caso, non se colocará na fachada principal do edificio. Tenderase, por parte da compañía distribuidora e na medida do posible, á eliminación do cableado das fachadas.</p>	486,17
E0950075	Partida	ud	<p>ACOMETIDA <3 VIV. (E.M.)</p> <p>Acometida para edificio de tres vivendas de electrificación media, composta por: toma de terra, caixa xeral de protección de 40 A en trifásico (380 V) e liña repartidora até caixa de equipamento de medida de 4x6 mm² de sección. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/medios auxiliares e pequeno material. Nas zonas afectadas por normas de protección do patrimonio, de índole local, rexional ou estatal, a caixa xeral de protección disporase de modo que non atente contra a normativa. En todo caso, non se colocará na fachada principal do edificio. Tenderase, por parte da compañía distribuidora e na medida do posible, á eliminación do cableado das fachadas.</p>	269,10
E0950085	Partida	ud	<p>ACOMETIDA <5 VIV. (E.M.)</p> <p>Acometida para edificio de cinco vivendas de electrificación media, composta por: toma de terra, caixa xeral de protección de 100 A en trifásico (380 V) e liña repartidora até caixa de equipamento de medida de 4x10mm² de sección. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/medios auxiliares e pequeno material. Nas zonas afectadas por normas de protección do patrimonio, de índole local, rexional ou estatal, a caixa xeral de protección disporase de modo que non atente contra a normativa. En todo caso, non se colocará na fachada principal do edificio. Tenderase, por parte da compañía distribuidora e na medida do posible, á eliminación do cableado das fachadas.</p>	293,87

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0950100	Partida	ud	<p>ACOMETIDA <7 VIV. (E.M.)</p> <p>Acometida para edificio de sete vivendas de electrificación media, composta por: toma de terra, caixa xeral de protección de 100 A en trifásico (380 V) e liña repartidora até caixa de equipamento de medida de 4x16mm² de sección. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/medios auxiliares e pequeno material. Nas zonas afectadas por normas de protección do patrimonio, de índole local, rexional ou estatal, a caixa xeral de protección dispórase de modo que non atente contra a normativa. En todo caso, non se colocará na fachada principal do edificio. Tenderase, por parte da compañía distribuidora e na medida do posible, á eliminación do cableado das fachadas.</p>	344,55
E0950110	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. COMÚN <3 VIV.</p> <p>Instalación eléctrica para edificio de tres vivendas de electrificación media máis contador para elementos comúns (E.B.), composta por centralización de contadores, cadro de protección para servizos comúns, automático e luz de escaleiras. A centralización inclúe caixa de bornes, caixa para 4 contadores monofásicos, caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/axudas de albanelaría, medios auxiliares e pequeno material. O automático das escaleiras colocárase en lugar accesible. As chaves dos puntos de luz colocáranse sempre á mesma altura do chan e esta será a indicada en cada caso.</p>	1174,70
E0950125	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. COMÚN <5 VIV.</p> <p>Instalación eléctrica para edificio de cinco vivendas de electrificación media máis contador para elementos comúns (E.B.), composta por centralización de contadores, cadro de protección para servizos comúns, automático e luz de escaleiras. A centralización inclúe caixa de bornes, caixa para 4 contadores monofásicos, caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/axudas de albanelaría, medios auxiliares e pequeno material. O automático das escaleiras colocárase en lugar accesible. As chaves dos puntos de luz colocáranse sempre á mesma altura do chan e esta será a indicada en cada caso.</p>	1325,32
E0950135	Partida	ud	<p>INST. ELECTR. COMÚN <7 VIV.</p> <p>Instalación eléctrica para edificio de sete vivendas de electrificación media máis contador para elementos comúns (E.B.), composta por centralización de contadores, cadro de protección para servizos comúns, automático e luz de escaleiras. A centralización inclúe caixa de bornes, caixa para 4 contadores monofásicos, caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/axudas de albanelaría, medios auxiliares e pequeno material. O automático das escaleiras colocárase en lugar accesible. As chaves dos puntos de luz colocáranse sempre á mesma altura do chan e esta será a indicada en cada caso.</p>	1510,10
E0950150	Partida	ud	<p>PTO. LUZ SINXELO</p> <p>Punto de luz sinxelo realizado con tubo PVC corrugado de D= 20/gp.5 e condutor ríxido de 1,5 mm² de Cu, e illamento VV 750 V, con p.p./caixa de derivación e circuíto, incluíndo caixa de mecanismo universal, interruptor unipolar con marco, portalámparas de obra, tipo "Simon27" ou similar branco, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	21,96
E0950155	Partida	ud	<p>PTO. LUZ CONMUTADO</p> <p>Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado de D= 20/gp.5 e condutor ríxido de 1,5 mm² de Cu, e illamento VV 750 V, con p.p./caixa de derivación e circuíto, incluíndo caixa de mecanismo universal, conmutadores con marco, portalámparas de obra, tipo "Simon27" ou similar branco, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	44,95

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0950160	Partida	ud	<p>PTO. LUZ CRUZAMENTO</p> <p>Punto de luz de cruzamento realizado con tubo PVC corrugado de D= 20/gp.5 e condutor ríxido de 1,5 mm² de Cu, e illamento VV 750 V, con p.p./caixa de derivación e circuío, incluíndo caixa de mecanismo universal, conmutadores e cruzamento con marco, portalámparas de obra, tipo "Simon27" ou similar branco, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	71,52
E0950165	Partida	ud	<p>BASE ENCHUFE 10A</p> <p>Base de enchufe con toma de terra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D= 20/gp.5 e condutor ríxido de 1,5 mm² de Cu, e illamento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de terra (fase, neutro e terra), con p.p./caixa de derivación e circuío, incluíndo caixa de mecanismo universal, base de enchufe tipo "Schucco - Simon27" 10-16 A (II+T.) ou similar con marco branco, totalmente instalada, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	20,73
E0950170	Partida	ud	<p>BASE ENCHUFE 16A</p> <p>Base de enchufe con toma de terra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D= 20/gp.5 e condutor ríxido de 2,5 mm² de Cu, e illamento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de terra (fase, neutro e terra), con p.p./caixa de derivación e circuío, incluíndo caixa de mecanismo universal, base de enchufe tipo "Schucco - Simon27" 10-16 A (II+T.) ou similar con marco branco, totalmente instalada, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	24,63
E0950180	Partida	ud	<p>BASE ENCHUFE 20A</p> <p>Base de enchufe con toma de terra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D= 32/gp.5 e condutor ríxido de 4 mm² de Cu, e illamento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de terra (fase, neutro e terra), con p.p./caixa de derivación e circuío, incluíndo caixa de mecanismo universal, base de enchufe tipo "Legrand" 20 A (II+T.) ou similar con marco branco, totalmente instalada, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	44,18
E0950185	Partida	ud	<p>BASE ENCHUFE 25A</p> <p>Base de enchufe con toma de terra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D= 32/gp.5 e condutor ríxido de 6 mm² de Cu, e illamento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de terra (fase, neutro e terra), con p.p./caixa de derivación e circuío, incluíndo caixa de mecanismo universal, base de enchufe tipo "Legrand" 25 A (II+T.) ou similar con marco branco, totalmente instalada, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	55,89
E0950190	Partida	ud	<p>TOMA TELÉFONO</p> <p>Toma de teléfono realizada con tubo de PVC corrugado de D= 20/pg 5 e guía de arame galvanizado, para instalación de liña telefónica, incluíndo caixa de rexistro, caixa mecanismo universal con parafuso, toma teléfono con seis contactos para conector tipo "RJ-12" serie "SIMON-27" ou similar branco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	22,68
E0950195	Partida	ud	<p>TOMA TV</p> <p>Toma de R-TV+SAT realizada con tubo de PVC corrugado de D= 20/pg 5 e guía de arame galvanizado, para instalación de liña TV-FM, con p.p./caixa de derivación e circuío, incluíndo caixa de mecanismo universal branca, toma TV-FM con marco, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	26,27
E0950196	Partida	ud	<p>TOMA DE TV E FM</p> <p>Toma de TV e FM con conexión de cable coaxial tipo "Televés T-100" con canalización de tubo Ferroplas de 16 mm. encaixada, i/p.p. de ramais repartidores dende equipos amplificadores e caixas de derivación e distribución, totalmente instalada e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	62,43

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0950200	Partida	ud	<p>TIMBRE COMPLETO</p> <p>Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de D= 20/gp.5 e condutor rixido de 1,5 mm2 de cu, e illamento VV 750 V, con p.p./caixa de derivación e circuíto, incluíndo caixa de mecanismo universal, pulsador con marco branco e timbre dingdong ou zunidor, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	35,80
E0950210	Partida	ud	<p>SAÍDA DE CABLE</p> <p>Saída de cable realizada en tubo PVC corrugado de D= 20/gp. 5 e guía de arame galvanizado, incluíndo caixa de rexistro, caixa mecanismo universal con parafusos, saída de cable con marco, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	21,83
E0950215	Partida	ud	<p>PTO. LUZ ESCALEIRA</p> <p>Punto de luz de iluminación de escaleira manual, situado no cadro distribución servizos comúns, realizado con tubo PVC corrugado de D= 20/gp.5 e condutor rixido de 1,5 mm2 de Cu, e illamento VV 750 V, con p.p./caixa de rexistro e circuíto, incluíndo caixa de mecanismo universal con parafusos, portalámparas de obra, pulsador con marco, interruptor escaleira tipo "SIMON-27" branco e marco respectivo, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	34,12
E0950216	Partida	ud	<p>MINUTERO AUTOM. ESCALEIRA</p> <p>Punto de luz temporizado realizado con canalización PVC corrugado D= 20/gp.5 e condutor cobre unipolar rixido de 1,5 mm2., así como pulsador con minuteiro fondo de Legrand ou similar, caixa de rexistro, caixas mecanismos e regretas, totalmente instalado e funcionando, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	54,70
E0950220	Partida	ud	<p>CADRO DISTRIBUCIÓN ELECTR. BASICA (5,75 KW 5 c)</p> <p>Cadro distribución de electrificación básica (5,75 kw) con superficie útil da vivenda menor a 160 m2, formado por caixa de dobre illamento, con porta, de até 24 elementos, perfil Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de 40 A/2 p/30 m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV e 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3 de 16 e 1 de 25 A (I+N) respectivamente. Alimentación aos seguintes circuítos: C1 iluminado; C4 lavadora/lavalouza/termo; C2 tomas usos varios e frigorífico; C5 tomas usos varios en baño e cociña; C3 toma cociña e forno, así como pontes ou "peites" de cableado, totalmente conexionado e rotulado. Totalmente instalado e funcionando, segundo normativa de B.T., incluíndo cableado e conexión, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	292,24
E0950225	Partida	ud	<p>CADRO DISTRIBUCIÓN ELECTR. ELEVADA (9,2KW)</p> <p>Cadro distribución de electrificación elevada (9,2Kw), con superficie útil da vivenda maior de 160 m2 ou calefacción eléctrica, formado por unha caixa dobre illamento con porta e de encaixar de 48 elementos, incluída regreta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 40 A (I+N), 3 interruptores diferenciais de 40 A/2 p/30 m A e 12 PIAS de corte omnipolar 2 de 10, 7 de 16 e 3 de 25 A (I+N) respectivamente, para os circuítos: 3 C1 iluminación; 2 C4 lavadora/lavalouza/termo; 3 C2 tomas usos varios e frigorífico; 2 C5 tomas usos varios en baño e cociña; C3 toma cociña e forno; C6 secadora; así como pontes ou "peites" de cableado, totalmente conexionado e rotulado. Totalmente instalado e funcionando, segundo normativa de B.T., incluíndo cableado e conexión, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	589,18

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0950230	Partida	ud	<p>CADRO PROTECC. ELEM. COMÚNS</p> <p>Cadro servizos comúns formado por unha caixa dobre illamento con porta, fecho e de encaixar de 24 elementos, incluído regreta Omega, embarrado de protección IGA 32 A (III+N), interruptor diferencial de 40 A/2 p/30 m A e 5 PIAS de corte omnipolar de 10 A, así como minuteiro ou automático horario con dispositivo de accionamento manual ou automático e un PIA 5 A (I+N) para a súa protección, así como 2 PIA de 25-32 A (III+N) para protección de liña de alimentación a un ou dous ascensores respectivamente. Totalmente instalado e funcionando, segundo normativa de B.T. incluíndo cableado e conexión, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	497,29
E0950231	Partida	ud	<p>CADRO PROTECC. 1 ASCENSOR</p> <p>Cadro protección 1 ascensor, previo ao seu cadro mando, formado por unha caixa dobre illamento con porta e de encaixar de 24 elementos, 1 interruptor diferencial de 40 A/4p/30m A, 1 PIAS de corte omnipolar de 25 A (III+N), 3 PIAS de corte omnipolar de 10 A (I+N) e un diferencial de 25 A/2P/30 m A, totalmente montado, instalado e conexionado.</p>	512,45
E0950232	Partida	ud	<p>CADRO PROTECC. 2 ASCENSORES</p> <p>Cadro protección 2 ascensores, previo ao seu cadro mando, formado por unha caixa dobre illamento con porta e de encaixar de 24 elementos, 2 interruptores diferenciais de 40 A/4p/30m A, 2 PIAS de corte omnipolar de 25 A (III+N), 3 PIAS de corte omnipolar de 10 A (I+N) e un diferencial de 25 A/2P/30 m A, totalmente montado, instalado e conexionado.</p>	842,83
E0950233	Partida	ud	<p>CADRO PROTECC. LOCAL ATÉ 50 m2.</p> <p>Cadro tipo de distribución, protección e mando para local con uso ou actividade comercial ou privada ata 50 m2, con ou sen pública concorrencia, formado por un cadro dobre illamento ou armario metálico de encaixar ou superficie con porta, incluído carrís, embarrados de circuitos e protección IGA-32 A (III+N); 1 interruptor diferencial de 40 A/40A/4p/30mA/40A/4p/30mA, 3 diferenciais de 25 A/25A/2p/30mA/25A/2p/30mA, 1 PIA de 25 A (III+N); 3 PIAS de 10 A (I+N); 3 PIAS de 15 A (I+N); contactor de 40 A/2 p/220 V; reloxo-horario de 15 A/220 V. con reserva de corda e dispositivo de accionamento manual ou automático. Totalmente instalado e funcionando, segundo normativa de B.T., incluíndo cableado e conexión, i/medios auxiliares e pequeno material.</p>	889,07
E0950235	Partida	ud	<p>CAIXA EQUIPO DE MEDIDA (viv-unif)</p> <p>Caixa para equipo de medida para vivenda unifamiliar, composta por: caixa de contador monofásico, embarrado e cortacircuíto, etc. segundo normativa de B.T. Totalmente instalada e funcionando, i/cableado, medios auxiliares e pequeno material e funcionando, segundo normativa de B.T..</p>	316,60
E0950245	Partida	ud	<p>CENTRALIZACIÓN CONTADORES (3 + 1)</p> <p>Centralización de contadores para tres vivendas e contador de servizos comúns, composta por: caixa de bornes, caixa para 4 contadores monofásicos, sen estes (contadores da compañía), caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/cableado, medios auxiliares e pequeno material.</p>	358,32
E0950255	Partida	ud	<p>CENTRALIZACIÓN CONTADORES (5 + 1)</p> <p>Centralización de contadores para cinco vivendas e contador de servizos comúns, composta por: caixa de bornes, caixa para 6 contadores monofásicos, sen estes (contadores da compañía), caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/cableado, medios auxiliares e pequeno material.</p>	419,93

CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO
CATÁLOGO DE PREZOS DE REHABILITACIÓN 2009

Código	Nat	Ud	Resumen	Prezo por partida
E0950265	Partida	ud	CENTRALIZACIÓN CONTADORES (7 + 1) Centralización de contadores para sete vivendas e contador de servizos comúns, composta por: caixa de bornes, caixa para 8 contadores monofásicos, sen estes (contadores da compañía), caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalada e funcionando, segundo normativa de B.T., i/cableado, medios auxiliares e pequeno material.	510,98
E0950275	Partida	ud	CAIXA CONT. (3 viv. + serv. com.) Caixa de contadores composto por caixa de bornes, caixa para 4 contadores monofásicos, sen incluír, caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalado e funcionando, segundo normas de B.T., i/medios auxiliares e pequeno material.	287,73
E0950285	Partida	ud	CAIXA CONT. (5 viv. + serv. com.) Caixa de contadores composto por caixa de bornes, caixa para 6 contadores monofásicos, sen incluír, caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalado e funcionando, segundo normas de B.T., i/medios auxiliares e pequeno material.	308,07
E0950295	Partida	ud	CAIXA CONT. (7 viv. + serv. com.) Caixa de contadores composto por caixa de bornes, caixa para 8 contadores monofásicos, sen incluír, caixa de embarrado e cortacircuíto e caixa de seccionador e seccionador. Totalmente instalado e funcionando, segundo normas de B.T., i/medios auxiliares e pequeno material.	344,57
E0950300	Partida	ud	CAIXA XERAL PROTECC. 40A (MONOF.) Caixa xeral protección 40 A monofásica incluído bases cortacircuítos e fusible calibrado de 40 A (I+N)+F para protección da liña xeral de alimentación situada en fachada ou interior nicho mural ITC-BT-13. Grao de protección de IP43 e IK08. Totalmente instalada e funcionando, i/cableado, medios auxiliares e pequeno material.	74,54
E0950305	Partida	ud	CAIXA XERAL PROTECC. 80A (TRIFÁS.) Caixa xeral protección 80 A incluído bases cortacircuítos e fusibles calibrados de 80 A para protección da liña xeral de alimentación, situada en fachada ou interior nicho mural ITC-BT-13. Grao de protección de IP43 e IK08. Totalmente instalada e funcionando, i/cableado, medios auxiliares e pequeno material.	98,44